

PS25 パワーステーション25

NES25TIL(PS)

超低騒音型ディーゼル発電機

簡単操作

運転操作は
ボタンスイッチ



★簡単操作!

① 「運転-停止
スイッチ」を押す



② エンジン始動後
「ブレーカ(遮断器)」
を入れる



コンセント12個

100V電源
イベントにも便利

大容量タンク

48時間連続運転
大容量195L



エンジン
ボンネット内



③ 「コンセント」をつなぎ
コンセント上のスイッチを
ONにする

単相出力 16/20kVA(50/60Hz)

★コンセントが最大12個

★ビッグタンクで長時間連続運転

大容量タンク 195L で 48時間の連続運転が可能 (50%負荷時)

電圧(モード)	出力
単相2線 100/110V	16/20kVA
単相3線 100-200/110-220V	11.5/14.4kVA
三相4線 200/220V	20/25kVA



排ガス3次対策
指定機種

■仕様

形式		NES25TIL(PS)	
交流発電機			
周波数	Hz	50	60
出力	kVA	20	25
本体寸法(L×W×H)	mm	1,540×680×1,415	
乾燥質量	kg	690	
運転整備質量	kg	875	
音響パワーレベル	dB	88	
7m騒音値(60Hz)	dB	61	
燃料タンク容量	L	195	
燃料消費量	75%負荷	L/h	3.8
	50%負荷	L/h	2.9
		L/h	4.8
		L/h	3.6